



**Λ. Βουλιαγμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346**

**Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484**

**E-mail: info@totalprotection.gr**

**Site: www.totalprotection.gr**

**κινητό: 6976339284**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ IDS 816

### **ΓΕΝΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ :**

1<sup>ος</sup> τρόπος: [κωδικός]

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη READY είναι αναμμένη και πατήστε τον κωδικό σας

2<sup>ος</sup> τρόπος: [1] πατημένο

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη READY είναι αναμμένη και πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο 1 (Quick away)** έως ότου αρχίσει η όπλιση.

### **ΑΦΟΠΛΙΣΗ**

Αφοπλίζουμε το σύστημα πληκτρολογώντας τον 4ψήφιο **κωδικό** μας.

### **- ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ STAY (ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)**

1<sup>ος</sup> τρόπος: [6] πατημένο

Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε χρόνο στην πόρτα εισόδου , για την περίπτωση που θέλουμε να οπλίσουμε και να φύγουμε από το σπίτι ή περιμένουμε κάποιον.

2<sup>ος</sup> τρόπος: [5] πατημένο

Με αυτόν τον τρόπο, η πόρτα εισόδου μετατρέπεται σε ακαριαία και ουδείς μπορεί να βγει ή να μπει στο σπίτι, χωρίς αφόπλιση του συναγερμού.

Για να αφοπλίσουμε το σύστημα από την κατάσταση STAY πληκτρολογούμε **ΜΟΝΟ** τον κωδικό μας.



**Λ. Βουλιαγμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346**

**Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484**

**E-mail: [info@totalprotection.gr](mailto:info@totalprotection.gr)**

**Site: [www.totalprotection.gr](http://www.totalprotection.gr)**

**κινητό: 6976339284**

## **-ΟΠΛΙΣΗ BY PASS**

Έχουμε την δυνατότητα να οπλίσουμε το σύστημα παρακάμπτοντας όποια ζώνη επιθυμούμε. Για να γίνει αυτό πληκτρολογούμε: **[9] πατημένο μέχρι να ακουστεί μπιπ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ] + [\*] [#]**

1. Αν για παράδειγμα θέλουμε να παρακάμψουμε τη ζώνη νούμερο 2 τότε κρατάμε **πατημένο το πλήκτρο 9** μέχρι να ακουστεί ο ήχος και ακολούθως πληκτρολογούμε:

**[2] [\*][#]**

Επαναλαμβάνουμε για όσες ζώνες επιθυμούμε και στη συνέχεια οπλίζουμε το σύστημα όπως περιγράφεται πιο πάνω. Με την αφόπλιση το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

## **-ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**

Για να αλλάξουμε τον κωδικό μας πληκτρολογούμε:

1. \* παρατεταμένα (μέχρι να ακουστεί ο ήχος)
2. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – εισαγωγή Master Code
3. \*
4. 2
5. \*
6. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – εισαγωγή παλιού κωδικού
7. \*
8. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – εισαγωγή νέου κωδικού
9. \*
10. #



**Λ. Βουλιγαμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346**

**Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484**

**E-mail: [info@totalprotection.gr](mailto:info@totalprotection.gr)**

**Site: [www.totalprotection.gr](http://www.totalprotection.gr)**

**κινητό: 6976339284**

### **-ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ**

Για να αλλάξουμε τον κωδικό μας πληκτρολογούμε:

1. \* παρατεταμένα (μέχρι να ακουστεί ο ήχος)
2. [ ] [ ] [ ] [ ] – εισαγωγή Master Code
3. \*
4. 0
5. \*
6. [ ] [ ] [ ] [ ] – εισαγωγή νέου κωδικού
7. \*
8. #

### **-ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ**

Εάν η ένδειξη **ARMED** αναβοσβήνει πριν αποπλίσουμε τον συναγερμό, σημαίνει ότι υπήρξε παραβίαση κάποιας ζώνης. Για να δούμε ποια ζώνη ήταν αυτή, αφού αποπλίσουμε τον συναγερμό, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να ακουστεί ένας ήχος.

### **- ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα, εφόσον είναι συνδεδεμένη με ένα κέντρο λήψεως σημάτων, να στέλνει άμεσα μηνύματα βοήθειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Ειδοποίηση φωτιάς: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο F

-Σήμα πανικού: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο P

-Ιατρική βοήθεια: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο M

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, πέραν του σήματος που στέλνει, η μονάδα ενεργοποιεί και τη σειρήνα του συναγερμού. Αν θέλουμε να την απενεργοποιήσουμε, απλά πατάμε τον κωδικό μας.



**Λ. Βουλιαγμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346**

**Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484**

**E-mail: [info@totalprotection.gr](mailto:info@totalprotection.gr)**

**Site: [www.totalprotection.gr](http://www.totalprotection.gr)**

**κινητό: 6976339284**

### **-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ**

Εάν στο πληκτρολόγιο αναβοσβήνει η ένδειξη POWER τότε το σύστημα παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Για να εντοπίσουμε το πρόβλημα, πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το 7 και παρατηρούμε τον αριθμό που θα ανάψει στο πληκτρολόγιο. Αναλυτικά οι αντιστοιχίες των αριθμών με τις περιπτώσεις προβλημάτων:

1 = Διακοπή τάσης δικτύου

2 = Αποτυχία σύνδεσης με το κέντρο λήψεως σημάτων

3 = Αποσύνδεση από την τηλεφωνική γραμμή

4 = Ασύνδετη σειρήνα

5 = Χαμηλή μπαταρία

6 = Χάσιμο ώρας

7 = Επαναφορά τεχνικού

8 = Προστασία μονάδας

### **-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ**

- |    |     |
|----|-----|
| 1) | 9)  |
| 2) | 10) |
| 3) | 11) |
| 4) | 12) |
| 5) | 13) |
| 6) | 14) |
| 7) | 15) |
| 8) | 16) |