



Λ. Βουλιαγμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346

Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484

E-mail: info@totalprotection.gr

Site: www.totalprotection.gr

κινητό: 6976339284

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ IDS X64

ΓΕΝΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ :

1^{ος} τρόπος: [κωδικός]

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη READY είναι αναμμένη και πατήστε τον κωδικό σας

2^{ος} τρόπος: [1] πατημένο

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη READY είναι αναμμένη και πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο 1 (Quick away)** έως ότου αρχίσει η όπλιση.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Αφοπλίζουμε το σύστημα πληκτρολογώντας τον 4ψήφιο **κωδικό** μας.

- ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ STAY (ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

1^{ος} τρόπος: [6] πατημένο

Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε χρόνο στην πόρτα εισόδου , για την περίπτωση που θέλουμε να οπλίσουμε και να φύγουμε από το σπίτι ή περιμένουμε κάποιον.

2^{ος} τρόπος: [5] πατημένο

Με αυτόν τον τρόπο, η πόρτα εισόδου μετατρέπεται σε άμεση και ουδείς μπορεί να βγει ή να μπει στο σπίτι, χωρίς αφόπλιση του συναγερμού.

Για να αφοπλίσουμε το σύστημα από την κατάσταση STAY πληκτρολογούμε **ΜΟΝΟ** τον κωδικό μας.



Λ. Βουλιαγμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346

Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484

E-mail: info@totalprotection.gr

Site: www.totalprotection.gr

κινητό: 6976339284

-ΟΠΛΙΣΗ BY PASS

Έχουμε την δυνατότητα να οπλίσουμε το σύστημα παρακάμπτοντας όποια ζώνη επιθυμούμε. Για να γίνει αυτό πληκτρολογούμε: **[9] πατημένο μέχρι να ακουστεί μπιπ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΗΣ] + [*] [#]**

1. Αν για παράδειγμα θέλουμε να παρακάμψουμε τη ζώνη νούμερο 2 τότε κρατάμε **πατημένο το πλήκτρο 9** μέχρι να ακουστεί ο ήχος και ακολούθως πληκτρολογούμε:

[2] [*][#]

Επαναλαμβάνουμε για όσες ζώνες επιθυμούμε και στη συνέχεια οπλίζουμε το σύστημα όπως περιγράφεται πιο πάνω. Με την αφόπλιση το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση.

-ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Για να αλλάξουμε τον κωδικό μας πληκτρολογούμε:

1. * παρατεταμένα (μέχρι να ακουστεί ο ήχος)
2. [] [] [] [] [] – εισαγωγή Master Code
3. *
4. 1
5. *
6. [] [] [] [] [] – εισαγωγή παλιού κωδικού
7. *
8. [] [] [] [] [] – εισαγωγή νέου κωδικού
9. *
10. #



Λ. Βουλιγαμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346

Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484

E-mail: info@totalprotection.gr

Site: www.totalprotection.gr

κινητό: 6976339284

-ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Για να αλλάξουμε τον κωδικό μας πληκτρολογούμε:

1. * παρατεταμένα (μέχρι να ακουστεί ο ήχος)
2. [] [] [] [] – εισαγωγή Master Code
3. *
4. 0
5. *
6. [] [] [] [] – εισαγωγή νέου κωδικού
7. *
8. #

-ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

Εάν η ένδειξη **ARMED** αναβοσβήνει πριν αποπλίσουμε τον συναγερμό, σημαίνει ότι υπήρξε παραβίαση κάποιας ζώνης. Για να δούμε ποια ζώνη ήταν αυτή, αφού αποπλίσουμε τον συναγερμό, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να ακουστεί ένας ήχος.

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα, εφόσον είναι συνδεδεμένη με ένα κέντρο λήψεως σημάτων, να στέλνει άμεσα μηνύματα βοήθειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Ειδοποίηση φωτιάς: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο F

-Σήμα πανικού: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο P

-Ιατρική βοήθεια: Κρατώντας πατημένο (για περίπου 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο M

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, πέραν του σήματος που στέλνει, η μονάδα ενεργοποιεί και τη σειρήνα του συναγερμού. Αν θέλουμε να την απενεργοποιήσουμε, απλά πατάμε τον κωδικό μας.



Λ. Βουλιαγμένης 433, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16346

Τηλ: 210 9911430 - Φαξ: 210 9911484

E-mail: info@totalprotection.gr

Site: www.totalprotection.gr

κινητό: 6976339284

-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Εάν στο πληκτρολόγιο αναβοσβήνει η ένδειξη POWER τότε το σύστημα παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Για να εντοπίσουμε το πρόβλημα, πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το 7 και παρατηρούμε τον αριθμό που θα ανάψει στο πληκτρολόγιο. Αναλυτικά οι αντιστοιχίες των αριθμών με τις περιπτώσεις προβλημάτων:

1 = Διακοπή τάσης δικτύου

2 = Αποτυχία σύνδεσης με το κέντρο λήψεως σημάτων

3 = Αποσύνδεση από την τηλεφωνική γραμμή

4 = Ασύνδετη σειρήνα

5 = Χαμηλή μπαταρία

6 = Χάσιμο ώρας

7 = Επαναφορά τεχνικού

8 = Προστασία μονάδας